PROFESSIONAL LINE

MADE IN GERMANY

5,5 - 7,0 kVA MOTOREN BRIGGS & STRATTON

RS 6000 P

RS 6000 PE

TECHNISCHE DATEN:

MODELL		RS 6000 P	RS 6000 PE	RS 7001 P
Bestellnummer		**717045**	**717046**	**717050**
Generator		synchron	synchron	synchron
Nom. Nennleistung 3~ (cos Φ= 0,8)	kVA	5,5	5,5	-
Nom. Nennleistung 1~	kVA	3,6	3,6	7,0
Spannung (1~) / (3~)	V	230 / 400	230 / 400	230
Max. Gesamtstrom (1~) / (3~)	A	16 / 7,9	16 / 7,9	30,4
Frequenz	Hz	50	50	50
Schutzart		IP23	IP23	IP23
Motortyp		**B & S 306 OHV**	**B & S 306 OHV**	**B & S 420 OHV**
Zylinder		1	1	1
Drehzahl	U min^{-1}	3000	3000	3000
Kraftstoff		Benzin 92 / 95	Benzin 92 / 95	Benzin 92 / 95
Öl (empfohlen)		SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40
Motorölfüllmenge	l	1,1	1,1	1,1
Motorleistung	kW	7,1	7,1	10,3
Kühlung		Luft	Luft	Luft
Tankinhalt	l	16	16	16
Handstarter (H) / Elektrostarter (E)		H / E	H / E	H / E
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last	l/h	2,93	2,93	3,99
Gewicht	kg	74	85	95
Abmessungen (L x B x H)	mm	770 x 555 x 580	770 x 555 x 580	770 x 555 x 580
Schalldruckpegel	dB(A)	71	71	72

OPTIONEN	BESCHREIBUNG	BESTELLNUMMER
Abgasschlauch	Ø 50 mm, Länge 1,5 m	715052
Abgasschlauch	Ø 50 mm, Länge 2,5 m	715051
Radsatz (mit Räder und Griffen)	für alle tragbaren Stromerzeuger	713203
Erdungs-Set	Erdungsgarnitur (45 cm Länge), Erdungskabel 10 mm^2	736110
Ersatzteile	für alle Stromerzeuger	auf Anfrage
Adapter für Abgasschlauch	für Briggs & Stratton	716009

Unsere Stromerzeuger werden ständig weiterentwickelt. Aus diesem Grund können die Abbildungen und technischen Daten der Stromerzeuger geändert werden. R.I.D. GmbH trägt keine Verantwortung für mögliche Druckfehler.